



Pack TYXIA 510

Pack conmutador inalámbrico con o sin neutro

6351174 - Pack TYXIA 510 -

Ventajas

- Añadir un nuevo punto de control, sin ocasionar desperfectos en la decoración
- Compatible con cualquier tipo de iluminación (LED, fluocompacta, halógena...)
- Recomendado para una gran estancia, pasillo, escalera?
- Instalación sin cableado ni regatas
- Solo se recomiendan emisores MBTP en los volúmenes 1/2/3 de un aseo
- Número ilimitado de receptores asociados

Funciones

- Realización de un circuito de iluminación conmutado a partir de un interruptor existente
- Instalación en interruptor existente sin llegada de neutro

COMPOSICIÓN DEL PACK TYXIA 510 :
- 2 Emisores a pila - control de iluminación o de automatismos (TYXIA 2610)
- 1 Receptor marcha/paro (TYXIA 4610)

Características

Emisor TYXIA 2610

- 2 vías de control
- 3 hilos precableados para la conexión con el interruptor simple o doble en control local
- Instalación en una caja de empotrar detrás de un interruptor simple o doble
- Alimentación mediante pila de litio CR2032 (incluida)
- Autonomía: 3 años
- Dimensiones: Al 40 x An 40 x P 11,2 mm

Receptor TYXIA 4610

- 1 vía de control para iluminación
- Alimentación fase neutro 230 V
- 1 salida alimentada marcha/paro 230 V
- 2 hilos precableados para la conexión con el interruptor existente en control local
- Instalación en una caja de empotrar:
 - detrás de un interruptor
 - en un falso techo
 - en una caja estanca
- Dimensiones: Al 45 x An 38 x P 23 mm

Esquema

