



TYXIA 2310

Interruptor emisor - Mandos para iluminación, regulación, automatismos, escenarios

6351380 - TYXIA 2310 -

Ventajas

- Interruptor mural que puede colocarse en cualquier superficie : pared, vidrio, cerámica, madera
- Ideal para colocar un interruptor cuando no se pueden pasar cables (ej.: en la pared de una puerta corredera)
- Pilas : autonomía 10 años (en modo de uso estándar)
- TYXIA 2310 : interruptor para iluminación 3 en 1
- El único interruptor TBTS recomendado para volúmenes 1,2 y 3 de un baño
- Ideal para realizar un conmutado de cabecera de cama en una habitación
- Los escenarios de automatismos Salida/Llegada minimizan los gestos repetitivos de cada día

Funciones

- Mando de 1 o 2 vías de iluminación o automatismos en Marcha/Paro
- Mando de 2 vías de escenarios (Marcha/Paro para los receptores de iluminación o Marcha/Paro y regulación para los receptores de regulación de iluminación)
- Mando 1 vía de regulación de iluminación

Características

- Frecuencia radio 868 MHz
- Hasta 16 receptores asociados máx. en red en malla (sólo con TYXIA 2330)
- Alimentación por pila de litio CR 2430 (suministrada)
- Autonomía 10 años
- Dimensiones : H 80 x L 80 x P 11 mm
- Índice de protección : IP 40- IK04

Más soluciones

- Añada otros receptores al emisor :
- TYXIA 4610/4811/4801 iluminación
- TYXIA 4840/4850 regulación / iluminación
- TYXIA 4600/4620/6410 automatismos